ThinkCentre A62 9935系列 直立式電腦

特 色

- 採用 AMD 最新 64 位元架構處理器
- 採用 DDR2 記憶體
- 採用 SATA 2.0(300 MB/s) 架構
- 採用 ATI 圖形整合晶片
- 支援 PCI Express 架構
- 前置耳機,麥克風及 USB 2.0 插孔
- 支援 ThinkVantage Technologies
- IBM 公司提供保固服務

瞭解更多 ThinkVantage Technologies (TVT)功能 請參照:

多元化輔助中心

(Productivity Center中文版)

- 單鍵回復功能(R&R)
- 自動線上更新軟體助理
- 線上互動式使用手冊

快速設定移轉(SMA 中文版)

- 支援不同硬體及作業平台,可快速將舊系統的設定及資料轉移至新系統上.

安全解決方案(CSS 中文版)

- 可以用一組密碼管理取代所有密碼
- 可結合安全晶片,增加硬體防護機制

Lenovo保留修改權利

Lenovo 創新中心 **http://www.lenovo.com/tw/zh/**	**資料刪除軟體(SDD)** ➢ 機器汰換時,可快速刪除硬碟的所有資料,軟硬體工具都無法從硬碟內再擷取到任何資料機密資料不外洩

ThinkCentre A62 (9935系列) 直立式機殼AMD機種 詳細規格<Back>

型號	CPU GHz	核心	L2 Cache	Bus MHz	Ram	Ram MHz	硬碟 GB	光碟機	讀卡機	顯示裝置	鍵盤	滑鼠	網路卡	作業系統	保固年限
9935-A4V	2.3	單核	512KB	1600	1GB	667	250	DVD	Y	AMD 780V	USB	USB	GBIC	XPP/Vista Lic	三年零件三年人工到府

註 :

處理器	AMD Sempron LE 1300 ,單核心 處理器所有處理器採用940-pin PGA 封裝,Socket AM2腳座	
記憶體	標準1GB / 8 GB (最大) : PC2-6400 800MHz DDR2-RAM/4個240 Pin So-DIMM 記憶體插槽(1個已佔用) /支援雙通道	
讀卡機	有	
光碟機	16x DVD/ SATA界面	
硬碟機	250GB /7200轉/SATA 2.0(SATA-300)/8MB Buffer/9 ms以下平均搜尋時間/SMART III/附SATA硬碟排線/3.5吋	
磁碟界面	4 組serial ATA 2.0 /300 MB/sec SATA 300	
主晶片	AMD 780V Chipset	Tower 直立型, Bay1 5.25” HH 光碟機 Bay2 5.25” HH 讀卡機 Bay3 3.5” SL 未使用 Bay4 3.5” SL HDD 重(Weight): 11 kg 寬(w): 175mm/長(D): 440 mm/高(H): 402 mm Slot1 half-length,full-high, PCI Express x16 未使用 Slot2 half-length,full-high, PCI Express x1 未使用 Slot3 half-length,full-high,32bit PCI 2.3(5V) 未使用 Slot4 half-length,full-high,32bit PCI 2.3(5V) 未使用
圖形晶片	ATI Radeon X3100/共用主記憶體架構/PCI Express x16/支援1280x1024 以上解析度 支援Direct X 9.0 /支援PCI Express16倍高速繪圖晶片	
安全晶片	TPM 1.2/Intrusion Switch	
音效	High Definition audio /ALC 662 Codec/內建喇叭/Sound Blaster相容立體音效界面	
網路界面	內建Gigabit 10/100/1000(Base-T)自動切換 Ethernet/支援Wake on LAN,PXE2.0,RPL/ Marvell 88E8071 /支援PNP及jumpless 軟體調整 /RJ45	
鍵盤	USB黑色104 Key標準鍵盤/鍵盤上印有大易,注音及倉頡字碼	
滑鼠	USB光學雙鍵含滾輪滑鼠(400 dpi),附滑鼠墊	
風扇	變速風扇 x 2	
作業系統	預載Windows XP Professional作業系統 (提供Windows Vista Business 32 版本授權)	

預載軟體		Rescue and Recovery / Client Security Solution/System Update/ Norton Antivirus(OEM)/ PC Doctor/Google Desktop/Picasa
連接埠	**前面**	USB 2.0x2 ,麥克風插孔,耳機插孔
	後面	USB 2.0x4,序列埠(16550)x1, 印表機埠(ECP/EEP)x1,鍵盤埠(PS/2)及滑鼠埠(PS/2),網路接頭(RJ45),Lin in/Lin out
電源供應器		280W, 110/240V 可手動切換/電源供應器內含可變速散熱風扇
管理界面		支援PC 2001,APM1.2,ACPI 2.0b,SMBIOS 2.3.4,DMI2.0,Asset ID
安全機制		開機密碼/管理者密碼/機殼鎖環(可自行加掛鎖頭) /裝置開機順序設定/開機不用有鍵盤,滑鼠,磁碟機 /可設定USB,Ethernet,SATA, 序列埠,串列埠,磁碟機 開啟或關閉/可設定只關閉USB埠/ 纜線鎖孔
保固		三年零件,三年人工到府維修保固 / 保固期內提供免付費技術諮詢專線0800-000700

原廠合法授權PnP功能, 256KB Flash ROM BIOS,支援Plug&Play

DVD光碟機可讀CD/CD-R/CD-I/CDRW/Video-CD/Phot-CD/CD-Audio/

DVD ROM/內附DVD撥放軟體, 匯流排傳輸線,音源線,驅動程式,

說明書及該產品所附之相關軟體

提供監控CPU溫度電壓及CPU風扇轉速之功能

※ 經銷商提供

1. 提供一條五米長以上UTP雙接頭網路線
2. 提供完整版防毒軟體,保固期與主機保固期一致
3. 附1.5米,五個三孔插座,10A(含)以上電腦延長線
4. 附防磁喇叭

本公司保留不經事先通知而改變規格或其他產品資訊的權利，
本文件可能會出現技術上未臻精確或印刷上錯誤的情況，本文
所提供關於本公司產品及服務非全然適合於其他國家，
本公司以如文的形式提供此一文件，對於基於特殊目的而隱含
有關於銷售及品質的保證，本公司概不負責，不管這些保證是
以明示或暗示的方式所提供，某些司法管轄地區不容許對某些
交易之明示或暗示的否認權，因此本段聲明可能對您並不適用。

lenovo聯想

台北市信義區(110)信義路五段七號19樓C,D區
行銷推廣處：0800-000-700